

| Urządzenia Simu-Hz | Zalecana ikona (y) w Aplikacji | Dostępne polecenia |
|---|--------------------------------|---|
| T3,5 Hz.02 T5 Hz.02 T5 E Hz T5 AUTO SHORT Hz T6 Hz.02 T3,5 E Hz DC / Autosun | | Góra Stop/ Pozycja Ulubiona** Dół |
| DMI 5 Hz. 01 DMI 6 Hz. 01 | | Góra Stop/ Pozycja Ulubiona** Dół |
| T3,5 ESP Hz DC + napędowe rozwiązanie słoneczne T3,5 ESP Hz DC T5 ESP Hz T6 ESP Hz | | Góra Stop/ Pozycja Ulubiona** Dół |
| Odbiornik Hz Mikro odbiornik Hz do rolet | | Góra Stop/ Pozycja Ulubiona** Dół |
| GM600 GM800 GM1000 | | Góra Stop |
| Mikro odbiornik Hz do oświetlenia | | |
| Odbiornik LED DC Hz | | Ściem |
| <u>Aktywacja/ dezaktywacja funkcji słonecznej***</u> Czujnik wiatrowo/słoneczny EOSUN Hz | | Aktywacja Dezaktywacji |

IMPORTANT

The motor drive for LiveIn must be installed and configured by a professional in home motorisation and automation, in accordance with SIMU instructions and applicable regulations in the country of installation.

*Wykaz kompatybilnych urządzeń testowanych 25/11/2015

Aby upewnić się, że urządzenie jest kompatybilne z rozwiązaniem LiveIn, zapraszamy do bliższego kontaktu z instalatorem dealera

** Urządzenie LiveIn nie może być użyte do ustawiania pozycji ulubionej; pozycja ta powinna być ustawiona za pomocą indywidualnego sterownika Simu-Hz, jeżeli napęd jest posiada tę funkcję.

***Tylko dostępna dla napędów posiadających funkcję słoneczną.

Urządzenia Simu-Hz **NIEKOMPATYBILNE Z LIVEIN**

LiveIn jest urządzeniem automatyki domowej zapewniającym lokalne lub zdalne zarządzanie kompatybilnymi urządzeniami budynków (roletami, osłonami przeciwsłonecznymi, bramami garażowymi, itp.) za pomocą smartfonu lub tabletu. **Ze względu na możliwość sterowania tego rodzaju urządzeniami zdalnie poza zasięgiem wzrokiem użytkownika, SIMU zabrania używania urządzenia LiveIn z urządzeniami sterowanymi sekwencyjnie wymienionymi poniżej to znaczy urządzeniami, które nie dają możliwości, aby Użytkownik wiedział, jakie polecenie zostało wysłane.**



Odbiornik RSA Hz



NIEKOMPATYBILNE Z LIVEIN



Odbiornik uniwersalny SA Hz

Środki ostrożności gdy używany LiveIn z niektórymi urządzeniami

Ostrzeżenie: Niektóre systemy zarządzające zasilaniem nie zawierają wewnętrznych urządzeń detekcji przeszkód i generują duże siły, które mogą prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia mienia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, muszą być zainstalowane urządzenia detekcji przeszkód, takie jak listwy bezpieczeństwa o dużej czułości, fotokomórki lub inne urządzenia bezpieczeństwa na wszystkich obszarach działania bram, bram garażowych lub rolet, stanowiących zagrożenie uwięzienia lub przecięcia. Te obowiązkowe wymagania regulacyjne mogą różnić się w zależności od kraju instalacji.

SIMU prosi instalatora, profesjonalistę z zakresu napędów i automatyki domowej, aby odnosił się do szczegółowych instrukcji dla zainstalowanych urządzeń i do obowiązujących norm. Skontaktował się z SIMU w celu uzyskania dalszych informacji lub w razie wątpliwości.

- Zgodnie z normą EN 12453 dotyczącą bezpieczeństwa użytkownika elektrycznie sterowanych drzwi i bram, użycie urządzenia LiveIn do sterowania automatyczną bramą garażową lub bramą poza zasięgiem wzroku Użytkownika wprowadza obowiązek instalacji urządzenia bezpieczeństwa takiego jak fotokomórki dla zautomatyzowanego systemu.

Instalator potwierdza, świadomie na podstawie tych instrukcji i podejmuje kroki w celu zapewnienia zgodności z nimi w instalacji i użytkowaniu produktów. Instalator musi przeszkolić użytkownika w prawidłowym korzystaniu z tego urządzenia i ostrzec użytkownika o zagrożeniach związanych z funkcjonowaniem i obsługą tego urządzenia zdalnie. SIMU nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jeżeli Użytkownik nie będzie stosował się do tych instrukcji